

Häfele Transformator pod stalnim naponom LED Loox 24V/0-20W bez uzemljenja

Šifra proizvoda	Debljina	Dužina	Širina
71833/0945	0 mm	0 mm	0 mm

Mrežni dio za sve 24V LED lampe, oznaka putem simbola

Primjena:

za 24 V potrošače sa Loox utičnim sistemom i prekidačem sa Loox utičnim sistemom. Priključak moguć na sve vrste napajanja i mrežne frekvencije.

Izvedba: paralelno uključivanje

Broj priključaka: 6 x potrošača, 1 x prekidač

Nazivni napon: DC 24 V

Ulazni napon: 100-240 V; 50-60 Hz

Montaža:

Minimalna udaljenost cca. 50 mm. Osiguranje dovoda i cirkulacija zraka. Obratite pažnju na maksimalnu temperaturu okoline. Zaštitite od prenapona. Predviđen otvor za popravak.

Snaga: 0-20 W

Trajnost: 50000

Temperatura okoline: 45 °C

Dimenzije (D x Š x V): 140 x 50 x 16 mm



KARAKTERISTIKE

SPECIFIKACIJA

Težina **0,124 kg**

više informacija <http://www.frischeis.hr/shop/okov/rasvjeta-i-elektricno-pogonjeni-okovi-/rasvjeta/hafele-transformator-pod-stalnim-naponom-led-loox-24v0-20w-bez-uzemljenja--p14059447>

Skeniranjem QR koda izravno dolazite do stranice proizvoda u našoj online trgovini.



Okovi za namještaj

Grupa proizvoda	Napajanja i opskrbeni vodovi
Proizvođački broj	833.77.945

Osvjetljenje

Snaga	20 W
Nazivni napon	24 V
Napon	24 V
Sistem	Loox
Rasvjeta	LED 24 V
Vrsta utičnice	bez dovodnog voda
Ulazni napon	100 - 240 V; 50 - 60 Hz
Izlazna snaga	20 W
Napajanja i opskrbeni vodovi	Napajanje

više informacija <http://www.frischeis.hr/shop/okov/rasvjeta-i-elektricno-pogonjeni-okovi-/rasvjeta/hafele-transformator-pod-stalnim-naponom-led-loox-24v0-20w-bez-uzemljenja--p14059447>

Skeniranjem QR koda izravno dolazite do stranice
proizvoda u našoj online trgovini.

